CAPITOLUL VII:

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 40

(1) Operatorii de distribuţie au obligaţia să verifice ori de câte ori este necesar, dar la un interval de timp care nu poate depăşi un an, calitatea tehnică a energiei electrice livrate în reţea de către prosumatorii care deţin locuri de consum şi de producere prevăzute cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile.

(2) În cazul în care parametrii de calitate tehnică a energiei electrice în punctul de delimitare nu corespund cerinţelor stabilite la art. 12 din Norma tehnică "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea", aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul de distribuţie stabileşte de comun acord cu prosumatorul perioada în care prosumatorul are obligaţia să elimine neconformitatea.

(3) Prosumatorul notifică operatorul de distribuţie, în termenul stabilit în conformitate cu prevederile alin. (2), cu privire la eliminarea neconformităţii şi la efectuarea verificărilor parametrilor de calitate a energiei electrice după eliminarea acesteia; notificarea este însoţită de rezultatul verificărilor.

(4) În cazul în care prosumatorul nu transmite notificarea cu privire la efectuarea verificărilor parametrilor de calitate a energiei electrice în termenul stabilit în conformitate cu prevederile alin. (2) sau dacă rezultatul verificărilor indică nerespectarea cerinţelor stabilite la art. 12 din Norma tehnică "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea", aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018, cu modificările şi completările ulterioare, până la remedierea neconformităţilor constatate, operatorul de distribuţie deconectează instalaţia de producere, cu luarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea reconectării acesteia, sau locul de consum şi de producere dacă prosumatorul refuză accesul operatorului de distribuţie în incinta/zona în care sunt amplasate instalaţiile de producere.

Art. 41

Sunt interzise operatorilor de distribuţie solicitarea oricăror alte documente în afară de cele prevăzute în prezenta procedură, precum şi solicitarea realizării de probe/teste pentru instalaţiile de producere a energiei electrice şi pentru instalaţiile de stocare, după caz, ale căror rezultate sunt deja confirmate prin documentele transmise de prosumator conform prevederilor prezentei proceduri.

Art. 41^1

(1) În cazul prosumatorilor care accesează programe de finanţare privind instalarea de centrale electrice pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile şi pentru care, conform dispoziţiilor actelor normative specifice programelor de finanţare respective, este necesar ca operatorul de distribuţie să emită avizul tehnic de racordare înainte de realizarea instalaţiei de producere a energiei electrice, racordarea se realizează în conformitate cu prevederile art. 6-23, cu parcurgerea etapelor de racordare prevăzute la art. 5, după caz.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1), prosumatorul aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) transmite la operatorul de distribuţie cererea de racordare a locului de consum şi de producere, conform modelului din anexa nr. 4, însoţită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.

Art. 41^2

Prin derogare de la prevederile prezentei proceduri, grupurile de măsurare a energiei electrice necesare în instalaţiile prosumatorilor se montează în limita stocurilor deţinute de operatorii de distribuţie, iar lipsa acestora nu condiţionează punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare.

Art. 42

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA nr. 1:

CERERE DE RACORDARE pentru locul de consum şi de producere deţinut de prosumator

(1)

–

|_| Loc de consum şi de producere nou

|_| Loc de consum existent/Loc de consum şi de producere existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depăşirea puterii aprobate anterior

Utilizatorul ....., cu domiciliul/sediul în judeţul ....., municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul ....., codul poştal ....., str. ..... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., telefon/telefon mobil/fax ...../...../....., e-mail ....., cod de înregistrare fiscală ...../CNP ....., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ....., reprezentat prin ....., în calitate de ....., contul ....., deschis la Banca ....., Sucursala ....., reprezentat prin împuternicit/persoană fizică autorizată/reprezentant al operatorului economic atestat/furnizor de energie electrică ....., CNP ....., cu domiciliul/sediul în judeţul ....., municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul ....., codul poştal ....., str. ..... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., telefon/telefon mobil/fax ...../...../....., e-mail ....., nr. /dată act autorizare ....., emis de .....,

solicit prin prezenta:

|_| obţinerea avizului tehnic de racordare pentru obiectivul situat în judeţul ....., municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul ....., str. ..... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., nr. CF ....., nr. cadastral ....., şi certificarea calităţii de prosumator;

|_| înlocuirea contorului existent la locul de consum/locul de consum şi de producere existent cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri, în cazul locului de consum/locului de consum şi de producere existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depăşirea puterii aprobate anterior.

Data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare: .....

Modul de alimentare actual al obiectivului şi descrierea modificărilor de natură tehnică faţă de situaţia anterioară

(Se completează numai în cazul locului de consum/locului de consum şi de producere existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depăşirea puterii aprobate anterior.):

.....

.....

.....

.....

.....

(2)

–

1.

Date tehnice şi energetice pentru locul de consum

1.1.

Puterea aprobată

Puterea maximă simultan absorbită din reţea		kW

Puterea maximă simultan absorbită din reţea		kVA

1.2. Tipul de racord solicitat: |_| monofazat |_| trifazat

1.3.

Lista receptoarelor, cu precizarea puterii şi a tensiunii nominale (Acolo unde este cazul, se va indica şi regimul generat de acestea: cu şocuri, deformat, cu sarcini dezechilibrate etc.)

Nr. crt.	Denumire receptoare	Puterea instalată Pi (kW)	Observaţii (caracteristicile, regim de funcţionare)
1	2	3	4
1			
2			
3			
Total Pi (kW)			

2.

Date tehnice şi energetice pentru locul de producere

2.1.

Puterea aprobată

Puterea maximă simultan evacuată în reţea		kW
Puterea maximă simultan evacuată în reţea		kVA

2.2.

Date tehnice şi energetice aferente instalaţiei de producere a energiei electrice

Generatoare asincrone şi sincrone:

Nr. crt.	Nr. UG	Tip UG (As, S)	Tip UG (T, H, E)	U (V)	Un UG (V)	Pn UG (kW)	Sn UG (kVA)	Pi total (kW)	Pmax produsă de UG (kW)	Pmin produsă de UG (kW)	Qmax (kVAr)	Qmin (kVAr)	Sevac (kVA)	Observaţii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TOTAL:														

Mijloace de compensare a energiei reactive:

NU

DA

Nr. crt.	Tip echipament de compensare	Qn (kVAr)	Qmin (kVAr)	Qmax (kVAr)	Nr. trepte*)	Observaţii
1	2	3	4	5	6	7

_____

*) Se completează dacă tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte.

Module generatoare de tip fotovoltaic:

Nr. crt.	Nr. panouri	Tip panou	Pi panou (c.c.) (kW)	Pi total panouri (c.c.) (kW)	Pmax debitată de panouri (c.c.) (kW)	Pi total panouri pe 1 invertor (c.c.) (kW)	Observaţii
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL:							

Invertoare:

Nr. crt.	Nr. invertoare	Tipul invertoarelor	Un invertor (c.a.) (V)	Pi invertor (c.a.) (kW)	Pmax invertor evacuată în reţea (c.a.) (kW)	Pmax centrală formată din module generatoare (c.a.) (kW)	Observaţii
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL:							

NOTĂ:

UG = unitate generatoare; *panou* = panou fotovoltaic; *As* = asincron; *S* = sincron; *T* = termo; *H* = hidro; *E* = eolian;

Qn = putere reactivă nominală; *Qmax* = putere reactivă maximă; *Qmin* = putere reactivă minimă;

c.c. = curent continuu; *c.a.* = curent alternativ;

Pn = putere activă nominală; *Pi* = putere activă instalată; *Pmax* = putere activă maximă; *Pmin* = putere activă minimă;

Sn = putere aparentă nominală;

Un = tensiune nominală la borne;

U = tensiunea în punctul de racordare;

Sevac = puterea aparentă aprobată pentru evacuare în reţea.

2.3.

Serviciile interne ale instalaţiei de producere:

Pi servicii interne		kW
Puterea maximă simultan absorbită servicii interne		kW

(3)

Anexez prezentei următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau a altor autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz;

b)

certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului, prin care se dovedeşte că persoana juridică nu desfăşoară ca activitate principală producerea de energie electrică;

c**) certificatul de urbanism eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de consum şi de producere respectiv, în termen de valabilitate, în copie;

d**) planul de situaţie pe care să fie poziţionată amplasarea obiectivului, în copie, întocmit de proiectant pe suport topografic cu coordonate stereo;

e**) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, incintei şi/sau clădirii care constituie locul de consum şi de producere pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spaţiilor care nu sunt în proprietatea prosumatorului este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalaţii electrice şi/sau capacităţi energetice;

f**) autorizaţia de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de consum şi de producere respectiv, în termen de valabilitate, în copie, în situaţia în care se solicită racordarea unei organizări de şantier pentru realizarea acestuia.

_____

**) Se anexează numai în cazul locului de consum şi de producere nou. Pentru un loc de consum şi de producere nou de tip locuinţă individuală, aparţinând unui client casnic, cu excepţia celor din ansamblurile de blocuri de locuinţe şi/sau de locuinţe individuale, în situaţia în care solicitantul nu deţine niciunul dintre documentele prevăzute la lit. e), acesta poate transmite:

a)o adeverinţă eliberată de administraţia publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că solicitantul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar; şi

b)o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, autentificată notarial, prin care acesta declară că:

(i)posedă imobilul ca un adevărat proprietar;

(ii)nu a înstrăinat sau grevat imobilul.

(4)

În sprijinul solicitării mele, transmit următoarele informaţii privind:

a)

deţinerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile: